

Снятие осциллограмм с терминала Seram 2000.

1. Подключаем ПК к Seram 2000 через шнур и переходник.
2. Запускаем программу SFT 2801 (эмулятор пульта) и инициализируем подключение эмуляции пульта (кнопка F5).
3. Выставляем программный переключатель KP50=1. Для этого в главном меню (Выход в главное меню осуществляется кнопкой F1) находим пункт «Program Logic» и нажимаем кнопку Enter, находим пункт «Parameter». Далее нажимаем кнопку «Code(F4)» и вводим пароль (заводской пароль 6543210), нажимаем кнопку «Enter». Выбираем программный переключатель KP50, и нажимаем кнопку «1». После этого должна мигать «1» у KP50, далее нажимаем кнопку «Enter». При этом KP50 перестает мигать и становится KP=0 и на экране Seram 2000 появляется надпись «ОСЦИЛЛОГРАФ» или «ПЕРЕД ОСЦ».
4. В командном меню эмуляции пульта выбираем раздел «Disturb.» и строку «Recover». Появляется окно с датой и временем и окном для задания имени осциллограммы «Storage file name». Задаем имя осциллограммы и нажимаем «OK». Дожидаемся окончания процесса переписывания из буфера в память Seram 2000 «Recovering».
5. В командном меню эмуляции пульта выбираем раздел «Disturb.» и строку «Save» и, пометив нужную осциллограмму в окне «From: Seram» и выбрав директорию для сохранения в окне «Directory:» (По умолчанию C:\), сохраняем осциллограмму на ПК, нажав «OK». Для выхода нажимаем кнопку «Cancel». При этом в указанной директории должны появиться парные файлы с расширением CFG и DAT.
6. Просмотр скаченной осциллограммы осуществляется с помощью программы SFT2826. Для этого необходимо запустить программу SFT2826 и открыть нужную осциллограмму.
7. Для выхода из режима блокировки пуска осциллографа и возврата к автоматическому режиму пуска осциллографа необходимо, выставить программный переключатель KP51=1, аналогично п.3. После ввода «1» у KP51, на экране Seram 2000 должно пропасть сообщение «ОСЦИЛЛОГРАФ» или «ПЕРЕД ОСЦ».

Примечание:

1. Существует возможность ручного пуска осциллографа. Программный переключатель KP52=1 запускает запись осциллографа и сбрасывает режим блокировки пуска осциллографа (сообщения на экране Seram 2000 «ОСЦИЛЛОГРАФ» или «ПЕРЕД ОСЦ»).

Внимание! В буфере Seram 2000 храниться не более двух осциллограмм, а каждая новая осциллограмма стирает самую старую осциллограмму.

2. Для просмотра уставок Seram 2000 на ПК, необходимо скачать конфигурацию Seram 2000 с помощью программы SFT2821.
3. Для скачивания конфигурации использовать Logiram и программатор.